



jcmtechnologies
guide rapide
INSTALLATEUR
KEEpad



- clavier radio MOTION 3 canaux 868 MHz ·
- IP65 · 3 piles 1,5Vdc, type AAA ·
- Autonomie: 2 ans/6000 activations ·
- 20 / +55 °C


FR

Clavier Radio avec interface tactile et interactive. Mise en route INSTALL&GO


Description

Émetteur Motion à 3 canaux; 3 fonctions différentes (ouverture de porte, allumage de la lampe de courtoisie, etc). Chacun de ces canaux est activable par un code utilisateur différent.


Installation




Retirez le cache plastique sur les piles




Conservez le code maître dans un lieu sûr



Vissez la couverture arrière



Fixer le support



Faire glisser sur le support



Fixer dispositif (utilisation de l'outil fourni)

Ne pas installer au côté d'un équipement de transmission de radiofréquence (cela pourrait diminuer la durée de vie des piles).

Programmation rapide

PROG



Entrer en mode programmation du récepteur



Réveiller



Composez le code du canal à programmer + OK

Les codes utilisateurs enregistrés par défaut sont : 1111 pour canal 1 , 2222 pour canal 2, 3333 pour canal 3

Réinitialiser



Entrer mode programmation



Sélectionnez Reset (Ⓢ)



Composez le code maître (Voir étiquette Jaune) + OK

Après avoir composé le code maître (Ⓢ), les codes utilisateurs par défaut seront restaurés, et par sécurité, le clavier est automatiquement déprogrammé du récepteur.

Collez ici l'étiquette du code Maître de votre clavier



Résolution de problèmes

Consultez notre site web pour le guide de dépannage: <https://www.jcm-tech.com/fr/JCM/keepad-keepush-fr>

Déclarations de Conformité CE

Le fabricant JCM TECHNOLOGIES déclare que le produit KEEPAD satisfait aux exigences fondamentales de la Directive RED 2014/53/UE et de la Directive RoHS 2011/65/UE.

JCM TECHNOLOGIES, SA · COSTA D'EN PARATGE, 6B · 08500 VIC (BARCELONA) ESPAGNE

Voir la page web www.jcm-tech.com/declarations

QG_3200793_KEEpad_FR_Rev06

jcmtechnologies





jcmtechnologies
guide rapide
UTILISATEUR
KEEpad



- clavier radio MOTION 3 canaux 868 MHz ·
- IP65 · 3 piles 1,5Vdc, type AAA ·
- Autonomie: 2 ans/6000 activations ·
- 20 / +55 °C

FR

Clavier Radio avec interface tactile et interactive. Mise en route INSTALL&GO

Enregistrer le mot de passe



Réveiller



Entrer en mode de configuration



Choisir le canal (1,2 or 3)



Entrer l'ancien mot de passe ou celui par défaut (4-8 chiffres + OK)



Entrer nouveau mot de passe (4-8 chiffres + OK)

Si vous avez oublié ou perdu le mot de passe actuel, vous devrez ré-initialiser le clavier (voir le guide installateur)

Résolution de problème

Consultez notre site web pour le guide de dépannage:

<https://www.jcm-tech.com/fr/JCM/keepad-keepush-fr>

	MES MOTS DE PASSE	PAR DÉFAUT
CANAL 1		1111
CANAL 2		2222
CANAL 3		3333

Utilisation normale



Réveiller le clavier




Entrer le mot de passe + OK


Après 3 essais erronés le système est verrouillé pendant 2 minutes.

La fonction anti-espionnage vous permet de composer plusieurs chiffres avant de composer le mot de passe. Le clavier utilisera uniquement les derniers chiffres composés.


Changer les piles



Dévisser le clavier et faire glisser le support



Retirer la couverture arrière



Changer les piles(3 x 1,5Vdc AAA type)

Lorsque les piles sont près de la fin de sa vie, l'indicateur clignote.

Déclarations de Conformité CE

Le fabricant JCM TECHNOLOGIES déclare que le produit KEEPAD satisfait aux exigences fondamentales de la Directive RED 2014/53/UE et de la Directive RoHS 2011/65/UE.

JCM TECHNOLOGIES, SA · COSTA D'EN PARATGE, 6B · 08500 VIC (BARCELONA) ESPAGNE

Voir la page web www.jcm-tech.com/declarations

QG_3200793_KEEpad_FR_Rev06

jcmtechnologies

